

Pioneer Dj

Przedstawiamy DJM-S3, 2-kanalowy mikser
Kompatybilny z Serato DJ i Serato DVS



Przedstawiamy 2-kanalowy mikser z serii mikserów stworzonych dla Serato DJ: DJM-S3. Nowy mikser jest kompatybilny z Serato DJ oraz DVS, a dzięki wbudowanej karcie dźwiękowej znanej z profesjonalnego modelu DJM-S9 możesz podłączyć go do komputera PC/MAC i używać niemal od razu po wyjęciu z opakowania.

Jego prosta budowa ułatwia scratchowanie, a niezwykle wytrzymały crossfader Magvel odziedziczony po flagowym modelu DJM-900NXS2 zapewnia precyzyjne i płynne reakcje. Kompatybilność z Serato DVS umożliwia odtwarzanie cyfrowych utworów na zwykłych analogowych gramofonach, przy wykorzystaniu winylowej płyty kontrolnej Seratao (sprzedawana oddzielnie, <https://serato.com/dj/downloads>). Możesz także podłączyć do miksera kontroler DDJ-SP1 (sprzedawany oddzielnie) i korzystać z jego dużych padów kontrolnych, aby wywoływać funkcje Serato DJ - w tym efekty FX.

KLUCZOWE WŁAŚCIWOŚCI DJM-S3

1. **Wbudowana karta dźwiękowa Serato DJ ze wsparciem dla DVS**

Dzięki wbudowanej karcie dźwiękowej Serato znanej z modelu DJM-S9 możesz podłączyć mikser DJM-S3 do swojego komputera Mac lub PC za pomocą przewodu USB i od razu używać Serato DJ. Możesz także miksować cyfrowe utwory na analogowych gramofonach z winylową płytą kontrolną Serato (sprzedawana oddzielnie).

2. **Profesjonalny crossfader Magvel**

Scratchowanie na DJM-S3 jest niezwykle łatwe i instynktowne. Wytrzymały i czuły crossfader Magvel znany z flagowego modelu DJM-900NXS2 daje płynną kontrolę przez ponad 10 milionów ruchów.

3. **Niezależne filtry kanałów**

Użyj pokręteł filtrów przy każdym kanale aby stworzyć unikalne brzmienie. Pokrętko parametrów pozwoli dopasować rezonans i dodać napięcia do Twoich miksów.

4. Profesjonalna jakość dźwięku

Bez względu na to, czy odtwarzasz źródła analogowe czy cyfrowe, DJM-S3 tworzy wysokiej jakości brzmienie, dzięki wysokiej jakości podzespołom audio.

5. Pozostałe właściwości

- **Gniazdo XLR** – wysokiej jakości wyjście audio
- **Dwa wyjścia słuchawkowe** – ¼-calowe wyjście stereo i 3.5-mm mini jack
- **Gniazdo uziemienia** – łatwo podłącz uziemienie analogowych gramofonów
- **Niezależna sekcja mikrofonowa** – używaj gniazda mikrofonowego i AUX jednocześnie

DJM-S3 Specyfikacja

Oprogramowanie	Serato DJ	
Kanały	Audio 2 kanały, MIC: 1 kanał, AUX 1 kanał	
Wejścia / wyjścia	Wejścia	LINE × 3(RCA), PHONO × 2(RCA), MIC × 1(1/4" TS × 1)
	Wyjścia	MASTER OUT × 2 (XLR × 1, RCA × 1), HEADPHONE MONITOR OUT × 2 (1/4" STEREO PHONE JACK, 3.5 mm STEREO MINI JACK)
	Pozostałe	USB (B) × 1
Próbkowanie	48 kHz	
Przetwornik D/A	24-bit	
Przetwornik A/D	24-bit	
Pasma przenoszenia	20 Hz do 20 kHz (LINE)	
Całkowite zniekształcenia harm.	0.005 % (LINE-MASTER1)	
Sygnal/szum	94 dB (LINE)	
Zasilanie	AC 100 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz	
Pobór mocy	DC12V 0.6A	
Maksymalne wymiary	230 mm x 319.5 mm x 107.9 mm	
Waga	3.0 kg	
Akcesoria	Przewód zasilający, zasilacz AC, przewód USB	

Wymagania systemowe

System operacyjny	Windows	Windows® 10, 8.1, 7 (najnowszy service pack)
	Mac	mac OS Sierra 10.12, X 10.11, 10.10 (najnowsze aktualizacje)
Procesor	Intel® processor Core™ i7, i5, i3 1.07 GHz	
Pamięć	32-bit, 64-bit: 4GB lub więcej RAM	
USB	Port USB 2.0	
Wolna przestrzeń dyskowa	5GB	
Rozdzielczość ekranu	1280 x 720	