

Pioneer Dj

Kontrola w kompaktowej formie: poznaj DDJ-SR2 – Kontroler DJ z dedykowanymi przyciskami dla najnowszych funkcji Serato DJ



Odnowiliśmy naszą linię kontrolerów dla Serato DJ tworząc nowy model: dwukanałowy DDJ-SR2. Umożliwia on korzystanie z dedykowanych przycisków dla najnowszych funkcji Serato DJ, w tym Pitch 'n Time DJ Expansion Pack, z przyciskami Key Shift, Key Sync i Pitch Play. Lekki i mobilny DDJ-SR2 posiada możliwość rozbudowania do kompatybilności z Serato DVS (licencja sprzedawana oddzielnie), dzięki czemu może być najbardziej kompaktowym kontrolerem DVS stworzonym dla Serato DJ.

DDJ-SR2 odzwierciedla design i funkcje znane z naszych profesjonalnych urządzeń, w tym wielokolorowe pady funkcyjne i przestrzenie między suwakami i pokrętkami umożliwiające swobodne operowanie nimi podczas miksowania i scratchowania. Wysokiej jakości aluminiowe wykończenie górnego panelu i tarcz Jog oraz niemal 18% mniejsza od poprzednika masa sprawiają, że chętnie zabierzesz go ze sobą - gdziekolwiek jedziesz.

Aby umożliwić Ci pełne wykorzystanie jego możliwości, dołączamy do niego licencję rozszerzenia Pitch 'n Time DJ Expansion Pack. Funkcja ta pozwala zmieniać i synchronizować tonację utworów oraz zwiększać i zmniejszać BPM z zachowaniem oryginalnej tonacji utworu.

DDJ-SR2 jest jednym z najbardziej kompaktowych kontrolerów DVS-Ready (wg danych z września 2017).

KLUCZOWE WŁAŚCIWOŚCI DDJ-SR2

1. Dedykowane przyciski dla funkcji Serato Pitch 'n Time DJ (licencja w zestawie!)

Intuicyjna obsługa nowej funkcji Serato DJ za pomocą przycisków:

- **Key Shift:** Zmienia tonację utworu zachowując jego tempo.
- **Key Sync:** Automatycznie synchronizuje tonację dwóch różnych utworów.
- **Key Reset:** Powrót do oryginalnej tonacji utworu

2. Funkcje znane z profesjonalnych odtwarzaczy DJ

- **Wielokolorowe pady funkcyjne:** Użyj dużych, wielokolorowych padów funkcyjnych aby aktywować Hot Cues, Roll czy Sampler.
- **Needle Search Pad:** Szybko przeskocz do wybranej części utworu za dotknięciem pada.
- **Podwójny miernik:** Jednocześnie widzisz poziom Master oraz kanałów.

3. Łatwy w transporcie

- **Lekki i mobilny:** DDJ-SR2 waży o 18% mniej niż jego poprzednik: DDJ-SR.

- **Zasilany z sieci elektrycznej lub z USB:** Wybierz, jak chcesz go zasiląć

4. Pozostałe właściwości

- **Funkcja miksera audio:** Oprócz podłączenia komputera PC/Mac i kontroli Serato DJ, DDJ-SR2 pozwala na podłączenie innych urządzeń, jak odtwarzacze i gramofony.
- **Profesjonalne wyjścia XLR:** zapewniają wysoką jakość połączenia ze wzmacniaczami i klubowym nagłośnieniem.

DDJ-SR2 Specyfikacja

Oprogramowanie		Serato DJ
Pasma przenoszenia		20 Hz ~ 20 kHz
Sygnał/szum		105 dB (USB)
Próbkowanie		44.1 kHz
Przetwornik A/D, D/A		24-bit
Całkowite zniekształcenia harmoniczne		0.003 % (USB)
Wejścia/wyjścia	Wejścia	LINE/PHONO × 2 (RCA × 2) MIC × 1 (1/4-inch TS JACK)
	Wyjścia	MASTER × 2 (XLR × 1, RCA × 1) BOOTH OUT × 1 (1/4-inch TRS JACK) PHONES × 2 (FRONT 6.3-mm 1/4-inch TRS JACK × 1, 3.5-mm 1/8-inch STEREO MINI JACK × 1)
	USB	USB (TypeB) × 1
Wymiary		553.0 mm × 334.5 mm × 65.1 mm
Masa		3.7 kg

Wymagania systemowe

System operacyjny	Windows	Windows® 10, 8.1, 7 (najnowszy service pack)
	Mac	macOS Sierra 10.12 (najnowsze aktualizacje) OS X 10.11, 10.10 (najnowsze aktualizacje)
CPU		Intel® processor Core™ i7 i i5 1.07 GHz lub więcej
Pamięć		4GB lub więcej RAM